

HP LaserJet Pro M402d sorozat

Lenyűgöző sebesség. Erőteljes biztonság.



A munkastílusára szabott nyomtatási teljesítmény és erőteljes biztonság. Ez a sokoldalú nyomtató gyorsabban elvégzi a feladatokat, és átfogó biztonsági szolgáltatásai révén véd a fenyegetésektől.¹ A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal több oldal nyomtatható.²



HP LaserJet Pro M402d



HP LaserJet Pro M402dw

Főbb jellemzők

- Akár 38 fekete-fehér A4 méretű oldal percenként
- Az első oldal alvó vagy automatikusan kikapcsolt állapotból akár 9,8 másodpercen belül elkészül
- Gyors kétoldalas nyomtatás: 30 kép/perc
- HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért
- Opcionális 550 lapos tálca
- 9000 oldal nyomtatásához elegendő opcionális nagy kapacitású fekete tonerkazetta
- Díjnyertes tervezési nyelv
- Ethernet és vezeték nélküli (M402dw)

Gyors nyomtatás. Erőteljes védelem.

- Szinte azonnal nyomtathat – várakozás nélkül. Ez a nyomtató versenytársainál gyorsabban ébred fel és nyomtat.¹
- A versenytársakénál gyorsabb kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően többoldalas dokumentumokat is gyorsan kinyomtathat.¹
- Az összetett fenyegetésekkel szemben védelmet nyújtó biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően biztonságban tudhatja a nyomtatást – az indítástól a kikapcsolásig.

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A JetIntelligence technológiás eredeti HP nagy kapacitású fekete tonerkazetták páratlanul gazdaságos nyomtatást biztosítanak.²
- A precíziós fekete tonerrel gyors, megbízható eredményre számíthat.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra.

Energiát takaríthat meg, és könnyedén kezelheti a feladatokat

- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.³
- Nyomtasson a versenytársakénál kevesebb energiafogyasztással – a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták segítségével.⁴
- A lehető legjobban használhatja ki a helyet az irodájában egy olyan nyomtatóval, amely tökéletesen illeszkedik a munkastílusához.
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével.⁵

Az egyszerű mobil nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában további telepítés vagy alkalmazások nélkül.⁶
- Az Ethernet- és a vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, valamint könnyedén kinyomtathatja és megoszthatja őket.⁷
- A vállalati hálózathoz történő hozzáférés nélkül használhatja az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről.⁸
- NFC-kompatibilis mobil eszközökkel a dolgozók egy érintéssel is elindíthatják a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.⁹

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Pro M402d látható

1. Kétsoros LCD kezelőpanel
2. Kioldógomb az előlső ajtóhoz (hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz)
3. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
4. 250 lapos 2. adagolótálca
5. 150 lapos gyűjtőrekesz
6. Be-/kikapcsológomb
7. Automatikus kétoldalas nyomtatás
8. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
9. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
10. Porfogó a 2. tálcahoz – felugrik, ha A4 papír van betöltve



A sorozat gyors áttekintése



| Típus | HP LaserJet Pro M402d | HP LaserJet Pro M402dw |
|---------------------------------|--|--|
| termékszám | C5F92A | C5F95A |
| Nyomtatási sebesség | Akár 38 oldal/perc A4 méretű kétoldalas: 30 kép/perc, A4 | Akár 38 oldal/perc A4 méretű kétoldalas: 30 kép/perc, A4 |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus | Automatikus |
| Hálózatkezelés | Nem áll rendelkezésre | Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózat, vezeték nélküli 802.11b/g/n |
| Mobil nyomtatási képesség | Nem elérhető | Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0 |
| 100 lapos többfunkciós 1. tálca | Van | Van |
| 250 lapos 2. tálca | Van | Van |
| 550 lapos 3. tálca | Opcionális | Opcionális |

Kiegészítők, kellékek és támogatás

| | |
|-----------------------------|--|
| kiegészítők | D9P29A HP LaserJet Pro 550 lapos adagolótálca |
| Kellékek | CF226A HP 26A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3100 oldal CF226X HP 26X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal |
| szolgáltatások és támogatás | U8TM2E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M402 készülékhez U8TM5E HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M402 készülékhez U8TM6E HP 3 éves LaserJet M402 hardverszerviz visszaszállítással U8TM7PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M402 készülékhez U8TM8PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M402 készülékhez U8TM9PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes LaserJet M402 szolgáltatás visszaszállítással |

Műszaki specifikáció

| Típus | HP LaserJet Pro M402d | HP LaserJet Pro M402dw |
|--|--|---|
| termékszám | C5F92A | C5F95A |
| Kezelőpanel | Kétsoros hátsó megvilágítású LCD grafikus kijelző; Gombok (OK, Menü, Mégse, Vissza); LED-es jelzőfények (figyelem, üzembesz) | Kétsoros hátsó megvilágítású LCD grafikus kijelző; Gombok (OK, Menü, Mégse, Vissza, Wi-Fi); LED-es jelzőfények (figyelem, üzembesz, Wi-Fi) |
| Nyomatás | | |
| Nyomatási technológia | Lézer | |
| Nyomatási sebesség ¹⁵ | Fekete (A4, normál): Max. 38 oldal/p; Fekete (A4, duplex): Max. 30 kép/perc | |
| a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő ¹ | fekete (A4, kész): Akár 6,4 mp alatt; Fekete (A4, alvó állapot): Akár 9,8 mp alatt | |
| Nyomatási felbontás | Fekete (legjobb): HP FastRes 1200; Műszaki jellemzők: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi | |
| Havi terhelhetőség ⁶ | Akár 80 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás ⁷ : 750–4000 | |
| Szabvány nyomtatási parancsnyelvek | HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, közvetlen PDF-nyomtatás (v1.7), URF, PCLM, PWG | |
| Betűtípusok és betűtípuskészletek | 84 méretezhető TrueType betűkészlet | |
| Nyomatási terület | Nyomatási margók: Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm | |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus (alapkiépítésben) | |
| Processorsebesség | 1200 MHz | |
| Csatlakoztatás | | |
| Alapkiépítésben | 1 nagy sebességű USB 2.0 port | 1 nagy sebességű USB 2.0-port; 1 USB-gazdaport; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n |
| Vezeték nélküli | Nincs | Igen, beépített Wi-Fi; Hitelesítés WEP, WPA/WPA2 vagy WPA Enterprise használatával; Titkosítás AES vagy TKIP használatával; WPS; Wi-Fi Direct |
| Mobil nyomtatási képesség | Nem áll rendelkezésre | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps |
| merevlemez | Egyik sem | |
| memória | Alapkiépítésben: 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória; maximum : 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória | |
| Papírkezelés | | |
| Papírtálcák száma | Alapkiépítésben: 2; maximum: 3 | |
| papírtípusok | Papír (sima, EcoFFICIENT, könnyű, nehéz, bankpostapapír, színes, fejléces, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), boríték, címke, fólia | |
| Hordozó mérete | Egyéni (metrikus): 1. tálca: 76,2 x 127–215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tálca: 104,9 x 148,59–215,9 x 355,6 mm Támogatott (metrikus): 1. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, A5-R, B6 (JIS), egyéni méret; 2. és 3. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), egyéni méret | |
| hordozók kezelése | Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélu 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca Normál kimenet: 150 lapos gyűjtőrekesz Opcionális adagoló: Opcionális 550 lapos 3. tálca | |
| hordozó súlya | 1. tálca: 60–175 g/m ² ; 2. tálca, opcionális 550 lapos 3. tálca: 60–120 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: 1. tálca: 60–175 g/m ² ; 2. tálca, opcionális 550 lapos 3. tálca: 60–120 g/m ² | |
| Bemeneti kapacitás | 1. tálca: Lap: 100; Boríték: 10 2. tálca: Ívek: 250 3. tálca: Lap: 550 maximum: Akár 900 lap | |
| Kimeneti kapacitás | Alapkiépítésben: Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 75 lap maximum: Akár 150 lap | |
| Kompatibilis operációs rendszerek | A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, automatikus telepítés): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, manuális telepítés): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Egyéb operációs rendszerek: UNIX | |
| Kompatibilis hálózati operációs rendszerek | A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32/64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); MS Windows Server 2012 R2 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3; MS Windows Server 2003 terminálszolgáltatások: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 terminálszolgáltatások: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3); Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 Windows Vista, Windows 7 és Windows 8 rendszerhez (32 és 64 bites), Novell iPrint Client v5.4 Windows XP rendszerhez (32 és 64 bites) | |

| Típus | HP LaserJet Pro M402d | HP LaserJet Pro M402dw |
|--|---|--|
| termékszám | C5F92A | C5F95A |
| Minimális rendszerkövetelmények | <p>Windows: Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8.1 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Vista (32 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2003 (32 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2003 R2 (32 bites), Windows Server 2008 (32 bites) (SP1 vagy újabb): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2008 (64 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1): 1 GHz-es 64 bites (x64) processzor, 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port;</p> <p>Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)</p> | |
| Szoftver mellékelve | <p>Windows 7: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP nyomtatóállapot és riasztások, HP termékfejlesztési tanulmány, HP-eszköz újrakonfigurálása, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Windows 8+: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató, HP-eszköz újrakonfigurálása; Windows XP, Windows Vista és társított kiszolgálók: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)</p> | |
| Nyomtatókezelés | <p>Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox</p> | |
| Méret és súly | | |
| Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ¹⁰ | Legalább: 381 x 357 x 216 mm; maximum: 381 x 634 x 241 mm | |
| Csomagolási méretek (szé x mé x ma) | 443 x 274 x 464 mm | |
| Nyomtató tömege ² | 8,58 kg | |
| Csomagolási súly | 11,36 kg | |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 15–32,5°C; Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom | |
| adattárolás | Hőmérséklet: -20–40°C; Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom | |
| Hang³ | Zajkibocsátás: 6,8 B(A) Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A) | |
| Áramellátás | követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) anyagszükséglet: 591 watt (nyomtatás közben), 6,1 watt (készenléti állapotban), 2,8 watt (alvó állapotban), 0,6 watt (Automatikus be- és kikapcsolás, USB-csatlakozáson keresztül) 0,1 watt (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás: 1,54 kWh/hét (Energy Star); 1,40 kWh/hét (Blue Angel); áramellátás típusa: Beépített tápegység | |
| Energiatekarékos technológia | HP automatikus be- és kikapcsolási technológia | |
| minősítések | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B1 osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 | |
| A doboz tartalma | HP LaserJet Pro M402d nyomtató; Előre telepített induló HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (1500 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; A nyomtató dokumentációja és a szoftverek a CD-ROM-on; Tápkábel | HP LaserJet Pro M402dw; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3 100 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel; USB-kábel |
| Garancia | Egy év kereskedelmi hardverjótállás | |

Lábjegyzetek

¹A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

²A HP 80X és a HP 26X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el; Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

⁴A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov három vezető versenytársra vonatkozóan 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények ettől eltérőek lehetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

⁵A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

⁶A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési ponttól mért távolságtól függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

⁸A funkciót csak a HP LaserJet Pro M402dw készülékek támogatják. Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis MFP készülék vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram használatára is szükség lehet. További információk: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁹A funkciót csak a HP LaserJet Pro M402dw készülékek támogatják. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítőt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a bemeneti feszültségtől, a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

²26A tonerkazettával

³A zajszintértékek változhatnak. Aktuális információ: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás A4 méretű papírra percenként 38 oldalas átlagos sebességgel.

⁴A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.

⁵Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁶A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

⁷A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

⁸A HP SureSupply jelzi a nyomtatópatron töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. További információk: <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el. Internet-hozzáférést igényel.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-1947HUE, Augusztus 2016

